



Ver: 1.0

User Manual

2.4GHz Digital Wireless Video Baby Camera



Model: HB6183LTX

The pictures are for reference only, please subject to practicality.

www.cangaroo-bg.com

1. CONNECTING THE POWER SUPPLY OF THE BABY UNIT

- Only use the AC adapter included in this package (5V, 1.2A).
- 1. Locate the connector socket on the back of the baby unit;
- 2. Connect the adapter cable to the baby unit;
- 3. Plug the AC adapter into the wall outlet;
- 4. Once the adapter connected, the power LED will light up.

WARNING:

Strangulation Hazard: Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3ft (0.9m) away).
Never use extension cords with AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.

2. PAIRING YOUR CAMERA UNIT WITH A PARENT UNIT

2.1 CAMERA

2.2 ADD CAMERA

- Press the MENU key and the menu will pop up.
- Press the key until the camera icon is selected.
- Press the key until the camera deleting icon is selected.
- When the Pair sign is displayed 30 seconds countdown on the LCD screen, press PAIR button on the back of the camera.
- Once paired, Successful pairing icon shows on the LCD screen.
- If fails, repeat above steps.

2.3 DELETE CAMERA

- Press the MENU key and the menu will pop up.
- Press the key until the camera icon is selected.
- Press the key until the camera deleting icon is selected.
- Press the key until the will appear.
- Select and press key to delete the camera.

SCREEN FUNCTION:

The baby monitor has Split-Screen feature. When 2 cameras are paired, the two different images will be displayed on the monitor's screen side by side at the same time. When 3 or 4 cameras are paired, all images will be displayed splitly on the screen in real-time.

3. MAINTENANCE

- Clean your baby monitor with a slightly damp or anti-static cloth.
- Never use cleaning agents or solvents.

4. DISPOSAL GUIDE FOR BATTERY AND PRODUCT

- Do not attempt to repair or adjust any of the electrical or mechanical functions of the unit.
- Remember to dispose of the product in an environmentally responsible way.
- For proper collection and processing of these products, take them to the collection points designated by local authorities. You can also contact the store where you purchased the product.

5. FCC AND IC REGULATIONS

ISED Statement

Camera: English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).
Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

This device complies with RSS 102 of the RF exposure guideline.

Cet appareil est conforme à la norme RSS 102 de la directive sur l'exposition aux RF.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set for an uncontrolled environment.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur & votre body.

Cet équipement est conforme Canada limites d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

FCC Statement

Camera: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party.

Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example: use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

The equipment complies with FCC Radiation exposure limits set forth for uncontrolled environments. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

FCC Warning:

Monitor: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1

2

3

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Specific Absorption Rate (SAR) Information: This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue.

Device types: device has also been tested against this SAR limit.

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain an 0mm separation distance between the user's body and the back of the phone. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements; devices should be avoided.

ISED Statement
Monitor: English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).
Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

This device complies with RSS 102 of the RF exposure guideline.
Cet appareil est conforme à la norme RSS 102 de la directive sur l'exposition aux RF.

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 6.3 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 6.3 du cr-102 et conforme avec rs 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme Canada limites d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

SAR English

Specific Absorption Rate (SAR) information:
This table meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

ISED RF Exposure Information and Statement the SAR limit of Canada(ISED) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: Tablet has also been tested against this SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the tablet kept 0mm from the body. To maintain compliance with ISED RF exposure requirements, use accessories that maintain an 0mm separation distance between the user's body and the back of the tablet. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with ISED RF exposure requirements; devices should be avoided.

France
Informations sur le débit d'absorption spécifique (DAS):
Cette tablette répond aux exigences du gouvernement en matière d'exposition aux ondes radio. Les lignes directrices sont basées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes à travers une évaluation périodique et approfondie des études scientifiques. Les normes comprennent une marge de sécurité substantielle conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

Information et déclaration d'ISED sur l'exposition aux RF: la limite DAS du Canada (ISED) est de 1,6 W / kg en moyenne sur un gramme de tissu. Types d'appareils: la tablette a également été testée par rapport à cette limite SAR. Cet appareil a été testé pour des opérations typiques portées sur le corps avec le dos de la tablette gardé à 0 mm du corps. Pour

maintenir la conformité avec les exigences d'exposition RF d'ISED, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de séparation de 0 mm entre le corps de l'utilisateur et l'arrière de la tablette. L'utilisation de clips de ceinture, d'étuis et d'accessoires similaires ne doit pas contenir de composants métalliques dans son assemblage. L'utilisation d'accessoires qui ne satisfont pas à ces exigences peut ne pas être conforme aux exigences d'exposition RF d'ISED Et doit être évité.

Moni Trade Ltd hereby declares, that this baby camera HB6183LTX is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the EC Declaration of Conformity is uploaded on www.cangaroo-bg.com.

MADE FOR CANGAROO, OZNEIK P&S

Manufacturer and Importer: Moni Trade LTD

Address: Dolo str. 1, Trebich, Sofia, Bulgaria Tel. + 359 2 936 07 90



Strangulation Hazard: Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3 ft (0.9 m) away). Do not remove this tag.



DANGER D'ÉTRANGLEMENT: Des enfants se sont ÉTRANGLÉS avec des cordons électriques. Garde le cordon électrique hors de la portée des enfants (à plus de 0.9m/3 pi du lit d'enfant). Ne pas enlever cette étiquette.

Risk Group 1
WARNING IR emitted from this product. Do not stare at operating lamp
Product tested against EN62471



Made in China

4

5

6



BG: ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
SR/MNE/BIH: UPUTSTVA ZA UPOTREBU
HU: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



IRIS HB6J 83LTX

BG: 2.4GHz Цифрова безжична видеокамера за наблюдение на бебе
SR/MNE/BIH: 2.4GHz Digitalna bežična video kamera za nadzor bebe
HU: 2,4 GHz-es digitális vezeték nélküli bébiőr kamera

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

1. СВЪРЗВАНЕ НА КАМЕРАТА КЪМ ЗАХРАНВАНЕТО

*Използвайте само включения в комплекта адаптер (5V, 1.2A).

1. Намерете входа за захранване на гърба на камерата.
2. Свържете захранващия адаптер към камерата.
3. Включете адаптера в електрически контакт.
4. След свързване на адаптера светодиодният индикатор за захранване ще светне.



! ВНИМАНИЕ:

Опасност от задушаване. Кабелите представляват потенциална опасност от задушаване. Те трябва да са разположени на недостъпно за деца място (на разстояние от най-малко 0,9 m). Никога не използвайте удължители с АС адаптери. Използвайте само предоставения със закупуения продукт адаптер.

2. СДВОЯВАНЕ НА КАМЕРАТА С РОДИТЕЛСКОТО УСТРОЙСТВО

2.1 КАМЕРА

2.2 ДОБАВЯНЕ НА КАМЕРА

1. Натиснете бутона за главното МЕНЮ и менюто ще се появи.
2. Използвайте курсорите за движение нагоре/надолу (▲&▼), наляво/надясно (◀&▶), за да стигнете и изберете иконата "Камера" .
3. Отново с помощта на курсорите за движение (▲&▼) (◀&▶), изберете иконата "Добавяне на камера" .
4. Когато на екрана се появи знака за свързване ... (PAIR), натиснете и задръжте бутона за свързване (PAIR) за около 30 секунди, намиращ се на предавателя (бебешкото устройство).
5. При успешно сдвояване на екрана ще се появи иконата за успешно сдвояване .
6. При неуспешно сдвояване повторете горните стъпки.

2.3 ПРЕМАХВАНЕ НА КАМЕРА

1. Натиснете бутона за главното МЕНЮ  и менюто ще се появи.
2. Използвайте курсорите за движение нагоре/надолу (▲&▼), наляво/надясно (◀&▶), за да стигнете и изберете иконата "Камера" .
3. Отново с помощта на курсорите за движение, изберете иконата "Премахване на камера" .
4. Натиснете бутона за главното МЕНЮ и на екрана ще се появи искане за потвърждаване на премахването на камерата YES и NO.
5. Натиснете бутона YES и след това бутона OK  отново, за да изтриете камерата.

2.4 ФУНКЦИЯ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА ЕКРАНА: Бебешкият монитор има функция "Разделяне на екрана". Когато се свържат 2 камери, изображенията от двете избрани камери ще се показват едновременно едно до друго на екрана на монитора. Когато са сдвоени 3 или 4 камери, всички изображения ще се показват разделени на екрана в реално време.

3. ПОДДРЪЖКА

- Почиствайте с леко навлажнена или антистатична кърпа.
- Никога не използвайте почистващи препарати или разтворители.

4. ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА И БАТЕРИИТЕ

- * Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявате или модифицирате електрическите или механичните части на продукта.
- * Ако продуктът е повреден и не може повече да се използва, изхвърлете го в депо за събиране на електронни отпадъци, батерии, адаптери. НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ продукта заедно с обикновените битови отпадъци.
- * Изхвърляйте отпадъците от този тип само в предназначения за целта места. Това ще бъде важен и значителен принос за опазване на околната среда, и намаляване на вредното въздействие на веществата, съдържащи се в батериите и електронните компоненти върху околната среда и човешкото здраве.

5. РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ НА FCC И IC

Декларация за съответствие (Канада – ISED)

Камера: Това устройство съдържа един или повече предаватели/приемници, освободени от лиценз, и отговаря на стандартите RSS на Innovation, Science and Economic Development Canada за такива устройства.

Работата на устройството е предмет на следните две условия:

1. Устройството не трябва да причинява вредни смущения.
2. Устройството трябва да приема всякакви смущения, включително такива, които могат да доведат до нежелана работа.



Изисквания за радиочестотно (RF) излъчване – Канада

Това устройство съответства на стандарта RSS-102 на Innovation, Science and Economic Development Canada относно излагането на радиочестотно (RF) излъчване. Оборудването отговаря на канадските пределно допустими нива за излъчване, определени за неконтролирана среда. Устройството трябва да бъде инсталирано и експлоатирано при минимално разстояние от 20 cm между излъчващия елемент и тялото на потребителя.

Декларация на FCC

Камера: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В съгласно Част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при инсталация в жилищна среда. Оборудването генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не бъде инсталирано и използвано съгласно инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. Няма гаранция обаче, че смущения няма да възникнат при конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио- или телевизионното приемане (което може да се установи чрез изключване и включване на устройството), потребителят се насърчава да опита да отстрани смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентиране или преместване на приемната антена.
- Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.
- Свързване на оборудването към контакт в електрическа верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултация с доставчика или с опитен радио/телевизионен техник.

За да се осигури продължаващо съответствие, всички промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да лишат потребителя от правото да използва това оборудване. Пример: използвайте само екранирани интерфейсни кабели при свързване към компютър или периферни устройства.

Това устройство отговаря на Част 15 от правилата на FCC. Работата му е предмет на следните две условия:

- (1) Устройството не трябва да причинява вредни смущения.
- (2) Устройството трябва да приема всякакви получени смущения, включително такива, които могат да доведат до нежелана работа.

Декларация за радиочестотно (RF) излъчване на FCC

Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на радиочестотно излъчване, определени от FCC за неконтролирана среда. Оборудването трябва да бъде инсталирано и използвано при минимално разстояние от 20 cm между излъчвателя и вашето тяло.

Предупреждение на FCC

Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна среда. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това няма гаранция, че смущения няма да възникнат при конкретна инсталация.

Информация за SAR (Specific Absorption Rate)

Това устройство отговаря на правителствените изисквания за излагане на радиовълни. Насоките са базирани на стандарти, разработени от независими научни организации чрез периодични и задълбочени оценки на научни изследвания. Стандартите включват значителен запас на безопасност, предназначен да гарантира безопасността на всички лица, независимо от възрастта и здравословното състояние.

Стойността на SAR за САЩ (FCC) е 1.6 W/kg, усреднена върху 1 грам тъкан. Устройството е тествано спрямо този лимит. Проведени са тестове при типична употреба върху тялото, като задната част на устройството е била на разстояние 0 mm от тялото. За поддържане на съответствие с изискванията за RF експозиция трябва да се използват аксесоари, които осигуряват разстояние от 0 mm между устройството и тялото и не съдържат метални компоненти. Използването на несъответстващи аксесоари трябва да се избягва.

РИСКОВА ГРУПА 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт излъчва инфрачервено (IR) лъчение. Не гледайте директно към лещата по време на работа.

Тази камера HB6183LTX е в съответствие със съществените изисквания и другите разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Копие от ЕС Декларацията за съответствие е качена на www.cangaroo-bg.com.

roo-bg.com. Продуктът е изпитан в съответствие със стандарт EN 62471.

Произведено за CANGARO в КНР, Производител и Вносител:

Мони Трейд ООД, Адрес: България, гр. София, кв. Требиш, ул. Доло 1, Тел. номер: 02/ 936 07 90, Уеб сайт: www.cangaroo-bg.com

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU!

1. PRIKLJUČIVANJE KAMERE NA NAPAJANJE

*Koristite isključivo adapter koji je priložen u paketu (5V, 1.2A).

1. Pronađite ulaz za napajanje na zadnjoj strani kamere.
2. Priključite adapter za napajanje na kameru.
3. Priključite adapter u električnu utičnicu.
4. Nakon priključivanja adaptera, LED indikator napajanja će se upaliti.



! UPOZORENJE:

Opasnost od gušenja. Kabl predstavlja potencijalnu opasnost od gušenja. Mora biti smješten na nedostupnom mjestu za djecu (na udaljenosti od najmanje 0,9 m). Nikad ne koristite produžne kablove s AC adapterima. Koristite isključivo adapter koji je isporučen uz kupljeni proizvod.

2. UPARIVANJE KAMERE S RODITELJSKIM UREĐAJEM

2.1 KAMERA

2.2 DODAVANJE KAMERE

1. Pritisnite dugme za glavni MENI i meni će se pojaviti.
2. Koristite kursorne tipke za kretanje gore/dolje (▲&▼) i lijevo/desno (◀&▶) kako biste došli do ikone "Kamera" i odabrali je.
3. Ponovo uz pomoć kursornih tipki (▲&▼) i (◀&▶) odaberite ikonu "Dodaj kameru" .
4. Kada se na ekranu pojavi znak za uparivanje (PAIR), pritisnite i držite dugme za uparivanje (PAIR) oko 30 sekundi, koje se nalazi na kameri (bebinom uređaju).
5. Pri uspješnom uparivanju na ekranu će se pojaviti ikona za uparivanje .
6. Pri neuspješnom uparivanju ponovite gornje korake.

2.3 UKLANJANJE KAMERE

1. Pritisnite dugme za glavni MENI i meni će se pojaviti.
2. Koristite kursorne tipke za kretanje gore/dolje (▲&▼) i lijevo/desno (◀&▶), kako biste došli do ikone "Kamera" i odabrali je.
3. Ponovo uz pomoć kursornih tipki odaberite ikonu "Ukloni kameru" .
4. Pritisnite dugme za glavni MENI i na ekranu će se pojaviti zahtjev za potvrdu uklanjanja kamere YES i NO.
5. Pritisnite dugme YES i zatim dugme OK ponovo kako biste izbrisali kameru.

2.4 FUNKCIJA PODJELE EKRANA: Bebi monitor ima funkciju „Podjela ekrana“. Kada se povežu 2 kamere, slike s obje odabrane kamere će se prikazivati istovremeno jedna pored druge na ekranu monitora. Kada su uparene 3 ili 4 kamere, sve slike će se prikazivati podijeljeno na ekranu u realnom vremenu.

3. ODRŽAVANJE

- Brišite blago navlaženom ili antistatičnom krpom.
- Nikada ne koristite sredstva za čišćenje ili rastvarače.

4. UPUTSTVA ZA ODLAGANJE PROIZVODA I BATERIJA

* Ne pokušavajte da popravljate, rastavljate ili modifikujete električne ili mehaničke dijelove proizvoda.

* Ako je proizvod oštećen i više se ne može koristiti, odložite ga u deponiju za prikupljanje elektronskog otpada, baterija i adaptera. NE BACAJTE proizvod zajedno s običnim kućnim otpadom.

* Odlazite otpad ovog tipa isključivo na mjesta za to predviđena. To će biti važan i značajan doprinos zaštiti okoline i smanjenju štetnog utjecaja tvari sadržanih u baterijama i elektronskim komponentama na okolinu i zdravlje ljudi.

5. REGULATORMI ZAHTJEVI FCC I IC

Izjava o usklađenosti (Kanada – ISSED)

Kamera: Ovaj uređaj sadrži jedan ili više predajnika/prijemnika oslobođenih licence i ispunjava RSS standarde organizacije Innovation, Science and Economic Development Canada za takve uređaje. Rad uređaja podliježe sljedećim dvama uvjetima:

1. Uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje.
2. Uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući one koje mogu dovesti do neželjenog rada.

Zahtjevi za radiofrekvencijsko (RF) zračenje – Kanada



Ovaj uređaj je usklađen sa standardom RSS-102 organizacije Innovation, Science and Economic Development Canada u pogledu izloženosti radiofrekvencijskom (RF) zračenju. Oprema ispunjava kanadske granichno dopustive razine zračenja određene za nekontroliranu sredinu. Uređaj mora biti instaliran i eksplloatiran uz minimalno rastojanje od 20 cm između zračećeg elementa i tijela korisnika.

Izjava FCC-a

Kamera: Ova oprema je testirana i utvrđeno je da ispunjava ograničenja za digitalni uređaj klase B prema članu 15 pravila FCC-a. Ova ograničenja namijenjena su osiguravanju razumne zaštite od štetnih smetnji pri ugradnji u stambenom prostoru. Oprema generira, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena prema uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da smetnje neće nastati u konkretnoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje u radio ili televizijskom prijemu (što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem uređaja), korisnik se potiče da pokuša otkloniti smetnje jednom ili više od sljedećih mjera:

- Preorijentiranje ili premještanje prijemne antene.
- Povećanje razmaka između opreme i prijemnika.
- Priključivanje opreme na utičnicu u električnom krugu različitom od onog na koji je priključen prijemnik.
- Savjetovanje s dobavljačem ili iskusnim radio/TV tehničarem.

Kako bi se osigurala trajna usklađenost, sve izmjene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za usklađenost mogu lišiti korisnika prava korištenja ove opreme. Primjer: koristite isključivo zaštićene sučelje kablove pri priključivanju na računar ili periferne uređaje. Ovaj uređaj ispunjava član 15 pravila FCC-a. Rad uređaja podliježe sljedećim dvama uvjetima:

- (1) Uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje.
- (2) Uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući one koje mogu dovesti do neželjenog rada.

Izjava o radiofrekvencijskom (RF) zračenju FCC-a

Ova oprema ispunjava ograničenja za izloženost radiofrekvencijskom zračenju koja je FCC odredio za nekontroliranu sredinu. Oprema mora biti instalirana i korištena uz minimalno rastojanje od 20 cm između emitera i vašeg tijela.

Upozorenje FCC-a

Napomena: Ova oprema je testirana i utvrđeno je da ispunjava ograničenja za digitalni uređaj klase B prema članu 15 pravila FCC-a. Ova ograničenja namijenjena su osiguravanju razumne zaštite od štetnih smetnji u stambenom prostoru. Ova oprema generira, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena prema uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da smetnje neće nastati u konkretnoj instalaciji.

Informacije o SAR (Specific Absorption Rate)

Ovaj uređaj ispunjava vladine zahtjeve za izloženost radiovalovima. Smjernice se temelje na standardima koje su razvile neovisne znanstvene organizacije kroz periodične i temeljite procjene znanstvenih istraživanja. Standardi uključuju značajan sigurnosni запас namijenjen jamčenju sigurnosti svih osoba, neovisno o dobi i zdravstvenom stanju. Vrijednost SAR za SAD (FCC) iznosi 1,6 W/kg, usrednjena na 1 gram tkiva. Uređaj je testiran prema ovom limitu. Provedeni su testovi pri tipičnoj upotrebi na tijelu, pri čemu je zadnji dio uređaja bio na udaljenosti 0 mm od tijela. Za održavanje usklađenosti s RF zahtjevima treba koristiti dodatnu opremu koja osigurava udaljenost od 0 mm između uređaja i tijela i ne sadrži metalne komponente. Treba izbjegavati korištenje neusklađene dodatne opreme. **RIZIČNA GRUPA 1: UPOZORENJE:** Ovaj proizvod emituje infracrveno (IR) zračenje. Ne gledajte direktno u objektiv tokom rada. **Ova kamera HB6183LTX je u skladu s bitnim zahtjevima i ostalim odredbama Direktive 2014/53/EU.**

Primjerak EU Izjave o sukladnosti dostupan je na www.cangaroo-bg.com.

Proizvod je ispitivan u skladu sa standardom EN 62471.

Proizvedeno za CANGAROO u NRK

Proizvođač i uvoznik: Moni Trade DOO

Adresa: Bugarska, grad Sofija, kv. Trebič, ul. Dolo 1

Tel.: 02/936 07 90

FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁSHOZ!

1. A KAMERA CSATLAKOZTATÁSA A TÁPLÁLÁSHOZ

*Kizárólag a csomagban található adaptert használja (5V, 1,2A).

1. Keresse meg a táplálási bemenetet a kamera hátulján.
2. Csatlakoztassa a táplálóadaptert a kamerához.
3. Dugja be az adaptert egy elektromos aljzatba.
4. Az adapter csatlakoztatása után a táplálás LED jelzője felgyullad.



FIGYELEM:

Fojtás veszélye. A kábelek potenciális fojtásveszélyt jelentenek. Gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell elhelyezni őket (legalább 0,9 m távolságra). Soha ne használjon hosszabbító kábeleket AC adapterekkel. Kizárólag a termékhez mellékelt adaptert használja.

2. A KAMERA PÁROSÍTÁSA A SZÜLŐI KÉSZÜLÉKKEL

2.1 KAMERA

2.2 KAMERA HOZZÁADÁSA

1. Nyomja meg a fő MENÜ gombot és megjelenik a menü.
2. A fel/le (▲&▼) és balra/jobbra (◀&▶), navigációs gombokkal navigáljon a „Kamera” ikonhoz  és válassza azt ki.
3. A navigációs gombokkal válassza ki a „Kamera hozzáadása” ikont. .
4. Amikor a párosítási jel  (PAIR) megjelenik a kijelzőn, nyomja meg és tartsa lenyomva a párosítás (PAIR) gombot kb. 30 másodpercig a kamerán (a baba eszközön).
5. Sikeres párosítás esetén megjelenik a párosítás ikonja a kijelzőn .
6. Sikertelen párosítás esetén ismételje meg a fenti lépéseket.

2.3 KAMERA ELTÁVOLÍTÁSA

1. Nyomja meg a fő MENÜ gombot  és megjelenik a menü.
2. A navigációs gombokkal navigáljon (▲&▼), (◀&▶), „Kamera” ikonhoz és válassza azt ki .
3. A navigációs gombokkal válassza ki a „Kamera eltávolítása” ikont. .
4. Nyomja meg a fő MENÜ gombot és a kijelzőn megjelenik a kamera eltávolításának megerősítésére vonatkozó kérdés: **YES** és **NO**.
5. Nyomja meg a **YES** gombot, majd az OK gombot újra a kamera törléséhez.

2.4 OSZTOTT KÉPERNYŐ FUNKCIÓ: A bébiőr rendelkezik „Osztott képernyő” funkcióval. Amikor 2 kamera van csatlakoztatva, a két kiválasztott kamera képei egyidejűleg jelennek meg egymás mellett a monitor kijelzőjén. Ha 3 vagy 4 kamera van párosítva, az összes kép valós időben, osztott képernyőn jelenik meg.

3. KARBANTARTÁS

- Tisztítsa enyhén nedves vagy antisztatikus kendővel.
- Soha ne használjon tisztítószeret vagy oldószereket.

4. UTASÍTÁSOK A TERMÉK ÉS ELEMEK ELHELYEZÉSÉRE

- * Ne próbálja meg javítani, szétszerelni vagy módosítani a termék elektromos vagy mechanikai alkatrészeit.
- * Ha a termék megsérült és többé nem használható, dobja el elektromos hulladék, elemek és adapterek gyűjtőhelyén. NE dobja a terméket a normál háztartási hulladékkal együtt.
- * Az ilyen típusú hulladékot kizárólag erre a célra kijelölt helyeken helyezze el. Ez fontos és jelentős hozzájárulás lesz a környezet védelméhez, és az elemekben és elektronikus alkatrészekben lévő anyagok káros hatásának csökkentéséhez a környezetre és az emberi egészségre.

5. FCC ÉS IC SZABÁLYZATI KÖVETELMÉNYEK

Megfelelőségi nyilatkozat (Kanada – ISED)

Kamera: Ez az eszköz egy vagy több licencmentes adó/vevőt tartalmaz, és megfelel az Innovation, Science and Economic Development Canada ilyen eszközökre vonatkozó RSS szabványainak.

Az eszköz működése a következő két feltételnek van alávetva:

1. Az eszköz nem okozhat káros zavarásokat.
2. Az eszköznek el kell fogadnia minden zavarást, beleértve azokat is, amelyek nemkiánt működést okozhatnak.

Rádiófrekvenciás (RF) kibocsátási követelmények – Kanada

Ez az eszköz megfelel az Innovation, Science and Economic Development Canada RSS-102 szabványának a rádiófrekvenciás (RF) sugárzásnak való kitétség tekintetében. A berendezés megfelel a nem



ellenőrzött környezetre meghatározott kanadai megengedett maximális kibocsátási szinteknek. Az eszközt legalább 20 cm távolságra kell telepíteni és üzemeltetni a sugárzó elem és a felhasználó teste között.

FCC nyilatkozat

Kamera: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC szabályok 15. részének megfelelő B. osztályú digitális eszközre vonatkozó korlátoknak. Ezek a korlátok ésszerű védelmet nyújtanak a lakóhelyiségekben történő telepítés során felmerülő káros zavarásokkal szemben. A berendezés rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem az utasítások szerint van telepítve és használva, káros zavarásokat okozhat a rádió kommunikációban. Nem garantált azonban, hogy adott telepítés esetén nem lépnek fel zavarások. Ha ez a berendezés káros zavarásokat okoz a rádió vagy televíziós vételben (ami az eszköz ki- és bekapcsolásával állapítható meg), a felhasználót arra bátorítjuk, hogy próbálja kiküszöbölni a zavarásokat az alábbi intézkedések egyikével vagy többével:

- A vevőantenna átirányítása vagy áthelyezése.
- A berendezés és a vevő közötti távolság növelése.
- A berendezés csatlakoztatása olyan áramkörön lévő aljzathoz, amely különbözik attól, amelyhez a vevő csatlakozik.
- Konzultáció a forgalmazóval vagy tapasztalt rádió/TV technikus-sal.

A folyamatos megfelelés biztosítása érdekében a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások megfoszthatják a felhasználót a berendezés használatához való jogától. Példa: kizárólag árnyékolt interfészkábeleket használjon számítógéphez vagy perifériás eszközökhöz való csatlakozáskor.

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. Működése a következő két feltételnek van alávetva:

- (1) Az eszköz nem okozhat káros zavarásokat.
- (2) Az eszköznek el kell fogadnia minden kapott zavarást, beleértve azokat is, amelyek nemkiánt működést okozhatnak.

FCC rádiófrekvenciás (RF) kibocsátási nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC által nem ellenőrzött környezetre meghatározott rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitétség korlátainak. A berendezést legalább 20 cm távolságra kell telepíteni és használni az adó és az Ön teste között.

FCC figyelmeztetés

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC szabályok 15. részének megfelelő B. osztályú digitális eszközre vonatkozó korlátoknak. Ezek a korlátok ésszerű védelmet nyújtanak a lakóhelyiségekben felmerülő káros zavarásokkal szemben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően van telepítve és használva, káros zavarásokat okozhat a rádió kommunikációban. Nem garantált azonban, hogy adott telepítés esetén nem lépnek fel zavarások.

SAR (Specific Absorption Rate) információk

Ez az eszköz megfelel a rádióhullámoknak való kitétségre vonatkozó kormányzati követelményeknek. Az irányelvek független tudományos szervezetek által kidolgozott szabványokon alapulnak, amelyek tudományos kutatások rendszeres és alapos értékelésén alapulnak. A szabványok jelentős biztonsági tartalékot tartalmaznak, amelyek célja az összes személy biztonságának biztosítása, kortól és egészségi állapottól függetlenül. Az USA SAR-értéke (FCC) 1,6 W/kg, 1 gramm szövetre átlagolva. Az eszközt ezzel a korláttal szemben tesztelték. A tesztek tipikus testérintkezéses használat körülményei között végezték, ahol az eszköz hátsó fele 0 mm távolságra volt a testtől. Az RF expozíciós követelményeknek való megfelelés fenntartásához olyan tartozékokat kell használni, amelyek 0 mm távolságot biztosítanak az eszköz és a test között, és nem tartalmaznak fém alkatrészeket. El kell kerülni a nem megfelelő tartozékok használatát. **1. KOCKÁZATI CSOPORT: FIGYELMEZTETÉS:** Ez a termék infravörös (IR) sugárzást bocsát ki. Működés közben ne nézzen közvetlenül a lencsébe. **Ez a HB6183LTX kamera megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek.** Az EU megfelelőségi nyilatkozat egy példánya elérhető a www.cangaroo-bg.com oldalon. A terméket az EN 62471 szabványnak megfelelően tesztelték.

A CANGAROO számára gyártva, Kínai Népköztársaság

Gyártó és importőr: Moni Trade Kft.

Cím: Bulgária, Szófia város, Trebič negyed, Dolo u. 1

Tel.: 02/936 07 90



Let's Grow!

Manufactured for CANGAROO in PRC
Manufacturer and Importer: Moni Trade Ltd.
Address: Bulgaria, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,
Phone number: 003592/936 07 90

Произведено за CANGAROO в КНР
Производител и Вносител:
Мони Трейд ООД
Адрес: България, гр. София,
кв. Требич, ул. Доло 1
Тел.: 02/ 936 07 96

www.cangaroo-bg.com